

Charge Mate 1202



Articolo n.: 83301202

Un'alimentazione ausiliaria a bordo è sempre più comune. Visto che una seconda batteria può salvaguardare la batteria principale da esaurimento e conseguente impossibilità di avviamento, il Charge Mate è una soluzione sicura e affidabile.

La seconda batteria, in ogni caso, deve essere anch'essa ricaricata regolarmente. La serie Charge Mate connette due banchi di batterie durante la carica e le tiene isolate durante la scarica.

I Charge Mate 1202 e 2502 sono molto pratici per i piccoli impianti.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria	12/24 V
Corrente max.	120 A
Dimensioni, hxlxp	76 x 46 x 46 mm 3,0 x 1,8 x 1,8 pollici
Peso	0,125 kg 0,3 libbre
Certificazioni	CE

Specifiche tecniche

Autoconsumo	interruttore aperto: < 1 mA a 12/24 V DC
Corrente di avviamento (250 ms)	2000 A
Voltaggio di inserimento	13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)
Ritardo di inserimento	5 sec
Voltaggio di disinserimento	< 12,75 V (12 V) / < 25,5 V (24 V)
Ritardo di disinserimento	no
Relè	elettromeccanico
Temperatura ambiente	-40 °C a 65 °C -40 a 149 °F
Grado di protezione	IP21