

Charge Mate 2502



Articolo n.: 83302502

Un'alimentazione ausiliaria a bordo è sempre più comune. Visto che una seconda batteria può salvaguardare la batteria principale da esaurimento e conseguente impossibilità di avviamento, il Charge Mate è una soluzione sicura e affidabile.

La seconda batteria, in ogni caso, deve essere anch'essa ricaricata regolarmente. La serie Charge Mate connette due banchi di batterie durante la carica e le tiene isolate durante la scarica.

I Charge Mate 1202 e 2502 sono molto pratici per i piccoli impianti.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione batteria	12/24 V
Corrente max.	500 A
Numero di modalità	on, off, auto, start assist
Dimensioni, hxlxp	90 x 80 x 85 mm
	3,5 x 3,1 x 3,3 pollici
Peso	0,65 kg
	1,4 libbre
Certificazioni	CE

Specifiche tecniche

Autoconsumo	interruttore aperto: < 1 mA a 12/24 V DC
Corrente di avviamento (250 ms)	2000 A
Voltaggio di inserimento	13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)
Ritardo di inserimento	30 sec
Voltaggio di disinserimento	< 12,25 V... > 15 (12 V) / < 25,5... > 30 V (24 V)
Ritardo di disinserimento	3 minuti
Relè	elettromeccanico
Temperatura ambiente	-40 °C a 60 °C
	-40 a 140 °F
Grado di protezione	IP21