## Interfaccia Segnale (SI) con connettore sigillato



Articolo n.: 80-911-0013-00



L'Interfaccia Segnale (SI) collega il CZone ai tuoi sensori esterni, agli allarmi e ai dispositivi switching. Permette il funzionamento intelligente e automatizzato dei circuiti, in base allo stato dell'ingresso.

- · Accetta ingressi da interruttori di tipo tradizionale utilizzati per controllare le uscite
- · Accetta ingressi da interruttori con soglie di attivazione, ad es. interruttore alto livello
- · Accetta ingressi inputs da sonde livello serbatoio 0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm
- · Accetta ingressi in volt generici o segnali resistivi per controllare le uscite o per mostrare la posizione

fisica, ad es. mostra che un portellone è parzialmente aperto

- · Indicatori di status a LED per ogni ingresso
- · Uscite standard NMEA 2000 certificate
- · Range di ingresso resistivo 0–1000 Ohms
- · Range rilevamento tensione di ingresso 0–34 V DC

Nota: Allarmi per livelli alti o bassi possono essere impostati per tutti gli ingressi.



## Specifiche

## Specifiche generali

Grado di protezione Dimensioni, hxlxp Protezione ingresso acqua IPX5  $100 \times 156 \times 42 \text{ mm}$   $3.9 \times 6.1 \times 1.7 \text{ pollici}$ 

