

Masterswitch 3 kW (120 V)



Articolo n.: 55106000

- Due ingressi AC, ad esempio rete e generatore.
- Una uscita per il gruppo energia AC.
- Switching automatico.
- Trasferimento energia fino a 25 kW, ingresso/uscita da 20 a 125 A.

Il modello Masterswitch Fuses comprende interruttori.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione di ingresso nominale	120 V (50/60 Hz)
Gamma tensione di ingresso	100-125 V
Numero di ingressi	2
Numero di uscite	1
Dimensioni, hxlxp	200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 pollici
Peso	1,2 kg 2,6 libbre

Specifiche tecniche

Connessione per pannelli remoti	no
Indicazioni a LED sul cabinet	no
Corrente di ingresso nominale generatore	25 A
Corrente di ingresso nominale rete	25 A
Interruttore ingresso generatore	no
Ritardo inserzione generatore	0-10 sec (programmabile)
Corrente nominale uscita generatore	25 A
Interruttori automatici	no, in funzione dell'impianto
Autoconsumo (AC tutti gli ingressi)	7 W
Consumo energia (alimentazione da inverter)	0 W
Tempo di trasferimento	switch on 12-22 ms / switch off 4-1 ms
Gamma di temperatura (specificato)	-5 °C a 60 °C 23 a 140 °F
Temperatura ambiente	-25 °C a 70 °C -13 a 158 °F
Temperature di stoccaggio (non operativo)	-60 °C a 80 °C -76 a 32 °F
Umidità relativa	max. 95%, non-condensata
Controllo frequenza	no
Sezione cavi di collegamento	0.5-10 mm ² /AWG 20-7
Grado di protezione	IP55
MasterBus compatibile	no