Masterswitch Fuses 5 kW (230 V)

Articolo n.: 55006060

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

- Due ingressi AC, ad esempio rete e generatore.
- Una uscita per il gruppo energia AC.
- Switching automatico.
- Trasferimento energia fino a 25 kW, ingresso/uscita da 20 a 125 A.

Il modello Masterswitch Fuses comprende interruttori.

Specifiche

Specifiche generali

Tensione di ingresso nominale	230 V (50/60 Hz)
Gamma tensione di ingresso	200-250 V
Numero di ingressi	2
Numero di uscite	2
Dimensioni, hxlxp	200 x 255 x 115 mm
	7,9 x 10,0 x 4,5 pollici
Peso	2,1 kg
	4,6 libbre

Specifiche tecniche

Connessione per pannelli remoti	no
Indicazioni a LED sul cabinet	no
Corrente di ingresso nominale generatore	16 A
Corrente di ingresso nominale rete	16 A
Corrente di ingresso nominale inverter	20 A
Protezione differenziale	yes (1x)
Interruttore ingresso generatore	no
Ritardo inserzione generatore	0-10 sec (programmabile)
Corrente nominale uscita shortbreak	6 A + 6 A + 6 A
Corrente nominale potenza di uscita	6 A + 10 A
Interruttori automatici	sì
Autoconsumo (AC tutti gli ingressi)	7 W
Consumo energia (alimentazione da inverter)	0 W
Tempo di trasferimento	switch on 12-22 ms / switch off 4-1 ms
Gamma di temperatura (specificato)	-5 °C a 60 °C
	23 a 140 °F
Temperatura ambiente	-25°C a 70 °C
	-13 a 158 °F
Temperature di stoccaggio (non operativo)	-60 °C a 80 °C
	-76 a 176 °F
Umidità relativa	max. 95%, non condensata
Controllo frequenza	no
Sezione cavi di collegamento	0.5-10 mm²/AWG 20-7
Grado di protezione	IP55
MasterBus compatibile	no

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT