

# MasterShunt + EasyView 5



Articolo n.: 77020115 + 77010310

Il MasterShunt in combinazione con un pannello EasyView 5 è il più avanzato monitor batteria presente sul mercato, con controllo touchscreen di tutte le funzioni.

Il monitor della batteria integrato MasterBus raccoglie informazioni dettagliate sullo stato delle batterie. Il pannello remoto EasyView 5 con controllo touchscreen fornisce informazioni sul processo di carica e altre informazioni di sistema.

# Specifiche

## Specifiche generali

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numero di uscite batteria | un set batteria per MasterShunt   |
| Display/lettere           | tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in %, inverter e caricabatterie funzione, Power Sharing, condizioni particolari dello stato batteria |
| Lingue display            | inglese, olandese, francese, tedesco, danese, finlandese, norvegese, spagnolo, italiano e svedese   |
| Dimensioni, hxlxp         | 113 x 127 x 43 mm<br>4,4 x 5,0 x 1,7 pollici  |
| Dimensioni shunt, hxlxp   | 150 x 150 x 65 mm<br>5,9 x 5,9 x 2,6 pollici  |
| Peso                      | 1 kg<br>2,2 libbre  |

## Specifiche tecniche

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Capacità Ah max.                        | 9999 Ah                               |
| Tensione di alimentazione               | 8-60 V                                |
| Range tensione                          | 0-60 V                                |
| Autoconsumo (non retroilluminato)       | 32 mA/12 V, 17 mA/24 V                |
| Autoconsumo (retroilluminato)           | 100 mA/12 V, 50 mA/24 V               |
| Risoluzione                             | 0,1 V                                 |
| Precisione della tensione               | ± 0,6 %                               |
| Specifiche shunt                        | shunt digitale                        |
| Range lettura corrente                  | 0-500 A                               |
| Precisione della corrente               | ± 0,8 %                               |
| Allarme batteria                        | sì, via interfaccia allarme MasterBus |
| Tempo rimanente                         | sì                                    |
| Dati storici                            | sì                                    |
| MasterBus compatibile                   | sì                                    |
| Cavo di connessione necessario (6 fili) | no                                    |
| Cavo telefonico necessario              | cavo MasterBus incluso                |