

# BattMan Lite



Articolo n.: 70405060

Monitor batteria, 12/24 V DC con grande display stagno (IP65) e barra LED.

È un monitor batteria assolutamente accessibile che fa quello per qui è stato progettato: fornire informazioni cruciali sullo stato del banco batterie in qualsiasi circostanza. Ha inoltre funzioni di allarme quando il banco batterie è scarico.

# Specifiche

## Specifiche generali

Numero di uscite batteria	2; servizi (appieno), avviamento (tensione)
Display/letture	tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in %
Lingue display	universali
Profondità	72,5 mm
Dimensioni	2,8 pollici
Dimensioni shunt, hxlxp	Ø 64 mm, profondità 79 mm
	87 x 45 x 35 mm
	3,4 x 1,8 x 1,4 pollici
Peso	0,15 kg
	0,3 libbre

## Specifiche tecniche

Capacità Ah max.	9999 Ah
Tensione di alimentazione	9-35 V
Range tensione	0-35 V
Autoconsumo (non retroilluminato)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Autoconsumo (retroilluminato)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Risoluzione	0,1 V
Precisione della tensione	± 0,3%
Specifiche shunt	500 A/50 mV (servizi)
Range lettura corrente	0-500 A
Precisione della corrente	± 0,4 %
Allarme batteria	sì, contatto pulito
Tempo rimanente	no
Dati storici	no
MasterBus compatibile	no
Cavo di connessione necessario (6 fili)	sì
Cavo telefonico necessario	no